

## The NEW-N Paradigm UIDIGI Setting (TM-D710 APRS-mode)

TM-D710のAPRSモードでデジピーターを運用する為のセッティング

[Fill-in Digipeater]v1.3

Menu#	COMMAND	SETTING (赤字は局毎に変更)	
600	BASIC SETTING		
	MY CALLSIGN	: JF1AJE-1	※1
	BEACON TYPE	: APRS	
607	POSITION COMMENT	: In Service	
608	STATUS TEXT		
	TEXT	: PHG63502/W1,TKn-N,Fill-in_ _ TOKYO 144.64	※2
	TX RATE	: 1/1	※2
610	STATION ICON	: OTHERS	
	SYMBOL	: #	※3
	TABLE	: S	※3
611	BEACON TX ALGORITHM		
	METHOD	: AUTO	
	INITIAL INTERVAL	: 30 min	※4
	DECAY ALGORITHM	: OFF	
	PROPORTIONAL PAT	: OFF	
612	PACKET PATH		
	TYPE	: * OTHERS	※5
	PATH	:	※5
616	DIGIPEAT(MY CALL)		
	DIGIPEAT	: ON	
617	UICHECK		
	TIME	: 15 sec	※6
618	UIDIGI		
	UIDIGI	: ON	
	ALIASES	: WIDE1-1,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5	※7
619	UIFLOOD		
	UIFLOOD	: ON	
	ALIAS	: ST	※8
	SUBSTITUTION	: ID	
620	UITRACE		
	UITRACE	: OFF	※9

※2: " \_ "1つは、スペース1つ分です。

★TM-D710のAPRSモードではStatus Textの先頭に "[" が自動挿入されるため、PHGが先頭に記述されなくなり、そのビーコンを受信した他のTM-D710、UI-VIEW32ではPHG値が認識されず、表示されない。AGWTは認識する。

[ 2008/12/22 JAPRSX ]